


IVANKY



FusionDock 2

Uživatelská příručka

Obsah

CS 1. Základní informace

Úvod

Požadavky na hardware pro duální zobrazení

Systémové požadavky

Poznámky a upozornění

Obsah balení

Porty a sloty

2. Nastavení dokovací stanice

Rychlé nastavení

Identifikace portů a funkcí

Specifikace

Doporučené příslušenství

3. Technická podpora a záruční servis

Technická podpora

Odstraňování problémů

Záruční servis

1. Základní informace

Úvod

FusionDock 2 je zařízení, které propojuje všechna vaše elektronická zařízení s notebookem prostřednictvím rozhraní s duálním kabelem USB-C. Po připojení dokovací stanice k notebooku získáte přístup ke všem periferním zařízením, jako je myš, klávesnice, stereo reproduktory, externí pevný disk a monitor, aniž byste museli každé zařízení připojovat k notebooku zvlášť.

Požadavky na hardware pro dvoumonitorové zobrazení

- Apple MacBook Pro (13palcový, 2016 a novější, dva porty Thunderbolt 3)

*** Poznámka: Zařízení s čipy M1 a M2 nepodporují výstup na dva externí displeje. MacBooky s čipy M3 podporují dvoumonitorový výstup pouze tehdy, když je víko zavřené (clamshell mode).**

- Apple MacBook Pro (13palcový, 2016 a novější, čtyři porty Thunderbolt 3)

- Apple MacBook Pro (15palcový, 2016 a novější)

- Apple MacBook Pro (16palcový, 2019 a novější)

- Apple MacBook Air (13palcový, 2018 a novější)

*** Poznámka: Zařízení s čipy M1 a M2 nepodporují výstup na 2 externí displeje.**

Systémové požadavky

macOS 10.12 nebo novější

Poznámky a upozornění

- Před použitím tohoto produktu si důkladně přečtěte tento manuál.

- Udržujte zařízení mimo oblasti s vysokými teplotami a vlhkým prostředím. Provozujte na místě, kde teplota je mezi 0 °C a 40 °C.


- Nepoužívejte tuto dokovací stanici ve vlhkém prostředí. Může dojít ke kondenzaci, která poškodí elektronické součásti. Ideální relativní vlhkost je 15 %-85 %.

- Používejte pouze AC adaptér poskytnutý společností GAEL, schválený pro použití s touto dokovací stanicí. Použití jiného adaptéru může způsobit nestabilitu nebo poruchu zařízení.


- Pokud se dokovací stanice dostane do kontaktu s vodou při vypnutém stavu, nepokoušejte se ji spustit. Nepokoušejte se zařízení opravovat ani rozebírat. Může to vést k poranění nebo poškození zařízení. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte technickou podporu GAEL na info@gael.cz

*** Nepoužívejte přiložený napájecí kabel s jinými zařízeními.**


Obsah balení



A. 1 × FusionDock 2



B. 1 × Napájecí adaptér



C. 1 × Napájecí kabel (AC)



D. 1 × Uživatelská příručka




E. 1 × karta s nejčastěji kladenými otázkami (FAQ)

Porty a sloty







1. 3,5mm audio port pro sluchátka
2. Slot pro SD/TF kartu
3. USB-A port 5 Gb/s × 2
4. USB-C port 5 Gb/s
5. PD 18 W



6. HDMI 1
7. HDMI 2
8. Gigabitový Ethernet
9. USB-A port 5 Gb/s × 2
10. DC vstup

2. Nastavení dokovací stanice

Rychlé nastavení



Krok 1

Připojte síťový AC kabel k napájecímu adaptéru. Poté připojte AC adaptér k napájecímu DC-in vstupu na FusionDock 2.

Krok 2

Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

**Pro aktivaci režimu s uzavřeným víkem postupujte podle těchto pokynů:*

Stiskněte Command + Mezerník (Space) → Napište „Napájecí adaptér“ → Otevřete „Systémová nastavení“ → Klikněte → povolte možnost „Zabráň automatickému usnutí při napájení ze sítě, když je displej vypnutý“

Krok 3

Umístěte MacBook do slotu s uzavřeným víkem a poté připojte duální USB-C kabel k MacBooku.

Krok 4

Připojte monitor k dokovací stanici a užijte si práci na více obrazovkách.

Poznámky:

1. Pokud potřebujete dokovací stanici vypnout, jednoduše odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky.
2. Pokud nebyl notebook delší dobu používán a nedaří se ho zapnout, je třeba znovu připojit jeho napájecí adaptér a počkat 60 sekund.

Identifikace portů a funkcí

USB 3.0 Type-C port

Dokovací stanice obsahuje dva USB 3.0 Type-C porty (2 × 5 Gb/s), které podporují přenos dat a nabíjení. USB-C PD port poskytuje nabíjení až 9 V/2 A, zatímco druhý USB-C port poskytuje až 5 V/1,5 A. Nepodporuje přenos audio ani video signálu.



USB 3.0 Type-A Port

Dokovací stanice je vybavena čtyřmi USB 3.0 Type-A porty (4 × 5 Gb/s). Dva přední porty podporují nabíjení podle standardu BC 1.2 (5 V/1,5 A), zatímco dva zadní porty podporují nabíjení až do 5 V/0,9 A.



SD/TF Card Slot

Slot UHS-I (SD 3.0) umožňuje přenos dat rychlostí až 104 MB/s a podporuje současně čtení ze dvou karet. Zpětně kompatibilní se SDXC, SDHC, standardními SD a TF kartami.

*** Ujistěte se, že kartu vkládáte správně.**



3,5mm audio port pro sluchátka

3,5mm audio port umožňuje připojit sluchátka, reproduktory, mikrofon nebo jiné audio zařízení.



Video rozhraní

HDMI Port

HDMI port podporuje rozlišení až 4K při 60 Hz a lze jej převést na výstup VGA nebo DVI pomocí vhodného adaptéru nebo kabelu.



Jeden monitor

HDMI Port 1

Rozlišení	Obnovovací frekvence	Jediný displej
5K	60Hz	X
4K	60Hz	✓
2K	120Hz	✓
2K	60Hz	✓
Full HD (1080 p)	60Hz	✓

HDMI Port 2

Rozlišení	Obnovovací frekvence	Jediný displej
5K	60Hz	X
4K	60Hz*	✓
2K	120Hz**	✓
2K	60Hz	✓
Full HD (1080 p)	60Hz	✓

* MacBook Pro (15palcový, 2017 a novější), MacBook Pro (16palcový, 2019 a novější), MacBook Pro (13palcový, čtyři porty Thunderbolt 3, 2020) a MacBook Air (2020, procesor Intel) při 60 Hz. Ostatní modely při 30 Hz.

** MacBook Pro (15palcový, 2017 a novější), MacBook Pro (16palcový, 2019 a novější), MacBook Pro (13palcový, čtyři porty Thunderbolt 3, 2020) a MacBook Air (2020, procesor Intel) při 120 Hz. Ostatní modely při 60 Hz.

Dva monitory

Rozlišení	Obnovovací frekvence	Port HDMI 1	Port HDMI 2
5K	60Hz	X	X
4K	60Hz*	√	√*
2K	120Hz**	√	√
2K	60Hz	√	√
Full HD (1080 p)	60Hz	√	√

* MacBook Pro (15 palců, 2017 a novější), MacBook Pro (16 palců, 2019 a novější), MacBook Pro (13 palců, čtyři porty Thunderbolt 3, 2020), MacBook Air (2020, procesor Intel) při 60 Hz. Ostatní modely při 30 Hz.

Specifikace

- Délka: 211 mm
- Šířka: 76 mm
- Výška: 82,7 mm

Vstupní / výstupní připojení

Napájecí adaptér	Vstup	100-240 V ~ 50-60 Hz
	Výstup	20 V = 7,5 A (150 W)
Dokovací stanice	Vstup	20 V = 9 A
	Výstup pro nabíjení notebooku	20 V = 4,8 A (96 W)
	Výstup Type-C PD	5 V = 3 A / 9 V = 2 A (18 W)

Doporučené příslušenství

- iVANKY 4K HDMI kabel
- iVANKY HDMI na VGA kabel / adaptér

[Dostupné na Amazonu.](#)

3. Technická podpora a záruční servis

Technická podpora

IPokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na technickou podporu společnosti GAEL.

Český distributor

- E-mail: info@gael.cz

- Web: www.gael.cz

Oficiální podpora

- E-mail: support@ivanky.com

Pokud narazíte na technické problémy, kontaktujte naši technickou podporu a uveďte následující informace:

- Sériové číslo dokovací stanice
- Operační systém a jeho verze
- Výrobce a model notebooku
- Popis problému a připojená zařízení

Řešení problémů

Externí monitor bliká

- Zkuste použít kratší video kabel, například HDMI–HDMI kabel o délce 1 m.
- Zkuste jiný monitor, o kterém víte, že funguje správně.
- Aktualizujte operační systém na nejnovější verzi.
- Zkuste resetovat NVRAM. (Návod na resetování NVRAM najdete na oficiálních stránkách Apple: <https://support.apple.com/cs-cz/102539>)

Na monitoru není obraz při připojení k video portu

- Ujistěte se, že je notebook správně připojen k dokovací stanici. Zkuste odpojit a znovu připojit dokovací stanici k notebooku.
- Zkontrolujte, zda monitor funguje správně. Zkuste ho vypnout a znovu zapnout.
- Odpojte a znovu připojte napájecí kabel dokovací stanice pro restart.

USB porty na dokovací stanici nefungují

- Ujistěte se, že je notebook správně připojen k dokovací stanici. Zkuste odpojit a znovu připojit dokovací stanici k notebooku.
- Zkontrolujte USB porty. Zkuste připojit USB zařízení do jiného portu.
- Pokud používáte přenosný USB pevný disk nebo USB externí mechaniku, které vyžadují vyšší příkon, připojte je do předního portu USB-A nebo USB-C, který poskytuje více energie.
- Pokud používáte Apple USB SuperDrive, kvůli omezením Apple jej lze používat pouze přímým připojením k notebooku, nikoli přes dokovací stanici.

Bezdrátová klávesnice/myš nefunguje správně

- Bezdrátová klávesnice a myš mohou při připojení k USB portu přes dokovací stanici reagovat opožděně, odpojovat se nebo nemusí správně fungovat.
- Příčinou může být rušení radiovými vlnami pro bezdrátová zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz ISM. Pro odstranění problému můžete použít USB prodlužovací kabel mezi přijímačem a dokovací stanicí, místo přímého zapojení USB přijímače do USB portu dokovací stanice.

Záruční servis

- Produkt je kryt zárukou po dobu 24 měsíců.

Český distributor

- E-mail: info@gael.cz

- Web: www.gael.cz

Oficiální podpora

- E-mail: support@ivanky.com



www.ivanky.com

GY-IVANKY- 说明书文件

VCD12 说明书(捷克语版)

材质：80G书写纸

成型尺寸：90×64mm

折页(风琴折)，双面印刷



C20 M96 Y85 K0

材质要求	工艺要求			
	色相正确(颜色及专色说明)、印迹牢固、 套印准确、各色套印 不露杂色，套印误差≤ 0.1 mm 模切走位≤ ±0.5 mm 硬性要求：大货不能出现偏色以及纸张泛黄情况, 生产不得更改文件材质/工艺			
适用产品型号	深圳市光逸科技创新有限公司 Shenzhen Velocity Technology Co.,Ltd			
VCD12	制图	刘晶晶	尺寸单位	mm
	项目		版本号	V1.0
	审核		制表日期	20251117
	批准		比例	1:1