



Napájecí adaptér - **BCD100GANACCB** - Návod k použití

Ksix GaN nabíječka 2x USB-C a 1x USB-A, 100W, PD, PPS, bílá

Technické specifikace

Vstupní napětí: 100–240 V AC

Frekvence: 50/60 Hz

Maximální vstupní proud: 2,5 A

Typ vstupního konektoru: 2x USB-C, 1x USB-A

Typ nabíjení: Ultra fast charge

Barva: Bílá

Výstupní parametry:

USB-C1 (hlavní):

- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 5 A (**až 100 W**)
- **PPS:** 3,3–21 V / 5 A max

USB-C2:

- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 2,5 A
- 15 V / 2 A
- 20 V / 1,5 A (**až 30 W**)
- **PPS:** 3,3–11 V / 3 A max

USB-A:

- 5 V / 3 A
- 9 V / 2 A
- 12 V / 1,5 A (**až 18 W**)

Celkový maximální výkon:

- Až 100 W (při jednotlivém použití USB-C1)
- Při použití více portů najednou se výkon dynamicky rozděljuje:
USB-C1 + USB-C2: 65 W + 30 W
USB-C1 + USB-A: 65 W + 18 W
Všechny tři porty: 45 W + 30 W + 18 W

Podporované nabíjecí protokoly:

- USB Power Delivery 3.0 (PD)
- PPS (Programmable Power Supply)
- Quick Charge (QC) 3.0 – přes USB-A
- Apple 2.4A
- Samsung AFC / FCP / SCP (různé profily podle zařízení)
- BC1.2
- **Kompatibilita:** se zařízeními

Notebooků: MacBook Pro/Air, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, HP Spectre, ASUS ZenBook aj.



Telefonů: iPhone (s USB-C–Lightning), Samsung Galaxy (vč. Super Fast Charging), Huawei, Xiaomi, Google Pixel

Tabletů: iPad Pro / Air (USB-C), Android tablety

Powerbank, sluchátek, hodinek a dalších menších zařízení

Doporučení pro údržbu

- Pravidelně čistěte produkt suchým hadříkem. Před čištěním jej odpojte nebo vypněte.
- Udržujte konektory a/nebo porty bez prachu, chlupů apod., abyste předešli špatnému spojení.
- Vyvarujte se poškození zařízení. Nepokládejte na něj předměty a neohýbejte jej příliš silně.
- Pokud produkt obsahuje kabel, neohýbejte jej příliš silně a netahejte za něj při odpojování zařízení.
- Nevystavujte produkt vlhkosti. Uchovávejte jej vždy v suchém prostředí.
- Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej na místě bez prachu, nečistot, vlhkosti a kapalin.
- Pokud se do zařízení dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě jej odpojte od všech napájecích zdrojů nebo připojených zařízení.
- Vyvarujte se pádu nebo nárazu zařízení. Může dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu než k tomu, ke kterému byl určen.
- Recyklujte produkt v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si prosím přečtěte následující pokyny:

- Během používání uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla (ohně) a vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je produkt mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte zařízení s mokřima rukama.
- Nenechávejte zařízení v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám (např. uvnitř auta během horkého počasí).
- Nevhazujte zařízení do ohně.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud si všimnete viditelného poškození.
- Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo propíchnout. Můžete jej poškodit.
- Nepoužívejte zařízení s nekompatibilními produkty.
- Nabíjecí adaptér je určen k nabíjení kompatibilních zařízení. Porovnejte specifikace svého zařízení se specifikacemi tohoto produktu a zjistěte, zda jsou kompatibilní.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat nebo upravit. Jiné použití než to, které je popsáno v tomto uživatelském manuálu, není povoleno a bude mít za následek ztrátu záruky, garance a odpovědnosti.



Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.

Právní poznámka



Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná nebo závazná ustanovení směrnice EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Tímto společnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto manuálu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L.

Uživatel je zodpovědný za kontrolu a ověření výrobku při koupi.

Společnost Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli osobní, materiální nebo finanční škodu, stejně jako za jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace výrobku.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



■ Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE, dle směrnice 2012/19/EU) a musí být likvidována samostatně na příslušném sběrném místě.

Neodhazujte je do směsného komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, je nutné je před likvidací vyjmout a odevzdat na určeném sběrném místě. Pokud baterie nejsou vyjímatelné, nepokoušejte se je sami vyjmout – musí to provést kvalifikovaný odborník.

Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci.

Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz