

## BARCELONA – BXPLAFLED08

### LED stropní svítidlo – návod k použití

#### 1. Charakteristika

##### 1.1 Technické specifikace

Výkon: 90W

Vstupní napětí: 220V / 50-60Hz Světelný tok:  
11,387 lm Barva LED: CCT

Teplota světla: 3 300 – 7 000 K Index CRI: 75

Počet LED: 740 Životnost: 10 000 h

Úhel svícení: 180° Krytí: IP20

Provozní teplota: -35 a +85°C

Rozměry: 40 x 40 x 6 cm

Hmotnost: 1,660 g

Materiál: Kov + Akryl Konektivita:

WiFi Kompatibilita: Android

5.0 / iOS 10.0 a novější verze Hlasoví asistenti: Alexa a aplikace Google Assistant:

Tuya Smart

##### 1.2 V krabici

1 x LED stropní světlo 1 x


dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí dodávky)

1 x Držák

4 x šrouby

1 x Manuál

##### 1.3 Části produktu




##### 1.4 Způsob instalace

1. Uvolněte držák z


svítidla.



2. Upevníte držák pomocí 4 šroubů, které jsou součástí balení.



3. Připevníte stínidlo k držáku a připojte napájecí kabel ke světelnému bodu, do kterého chcete nainstalovat stropní svítidlo.



**Bezpečnostní poznámka:** Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Odřízněte elektrickou instalaci vašeho domova, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ním. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej.

Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.

## 2. Počáteční nastavení

### 2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním LED osvětlením Barcelona se nazývá Tuya Smart.

Existují dva způsoby, jak je stáhnout:

-Klepnutím sem stáhnete aplikaci Tuya Smart z Google Play nebo App Store.



-Aplikaci si také můžete stáhnout přímo zadáním „Tuya Smart“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

### 2.2 Spárování zařízení iOS / Android


1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém smartphonu povoleno Bluetooth a WiFi.

2. Otevřete aplikaci Tuya Smart. Jakmile jste uvnitř, klepněte na přidat zařízení.

3. Klepněte na část Osvětlení na levé straně obrazovky. Poté klepněte na druhou ikonu zobrazující žárovku, která říká Zdroj světla (Wi-Fi).



4. Zadejte svou adresu Wi-Fi a heslo.




5. Poté postupujte podle těchto jednoduchých příkazů:

Zapněte stropní světlo ON-OFF-ON-OFF-ON.

Poté klepněte na oranžovou možnost.




6. Trpělivě počkejte, až bude zařízení správně připojeno.



7. Když je zařízení

propojeno, objeví se toto.

Jednoduše počkejte, až bude zařízení plně připojeno a připraveno k použití.



Poznámka:

1. Pro správnou synchronizaci s mobilním telefonem je nutné přijmout všechny přístupy požadované aplikací.

2. Při prvním propojování telefonu se zařízením musíte být připojeni k síti WIFI. Ujistěte se, že kontrolka bliká a že zadané heslo WiFi je správné. Proces připojení může trvat několik minut, buďte prosím trpěliví.

3. Po prvním připojení můžete pomocí nové WiFi nebo mobilních dat ovládat zařízení kdykoli a z jakéhokoli místa.

4. Kompatibilní pouze s 2,4 GHz WLAN, Android 4.4 a vyšší a iOS 9.0 a vyšší. Nepoužívejte 5G WIFI.

5. První připojení by mělo být provedeno v blízkosti routeru, aby bylo zajištěno rychlejší připojení.

6. Při připojování více zařízení k síti WiFi je neumísťujte příliš blízko sebe, mohlo by to způsobit rušení signálu.

### 3. App


#### 3.1 Ovládání osvětlení

Na hlavní obrazovce aplikace Tuya Smart budete moci nastavit teplotu bílého blesku a také jas.

Chcete-li upravit teplotu osvětlení, přejeďte prstem doprava nebo doleva. Chcete-li upravit jas, přejeďte prstem nahoru nebo dolů.



Můžete také přistupovat k přednastaveným režimům osvětlení. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu palety vedle ikony žárovky.



#### 3.2 Časovače vypnutí

Klepněte na spodní ikonu zobrazující přesýpací hodiny.

Odtud budete moci na [soubor](#) odpočítávání, ve kterém chcete stropní světlo Barcelona vypnout.

Chcete-li například nastavit 6hodinové odpočítávání, vyberte 6 hodin a klepněte na potvrzení. O 6 hodin později se stropní světlo automaticky zapne

vypnutí.



### 3.3 Jízdní řády

Klepnutím na ikonu vpravo dole získáte přístup k funkci programování.

Odtud budete moci plánovat časy na

které chcete, aby se stropní světlo zapínalo nebo vypínalo.

Chcete-li tak učinit, vyberte čas a klepněte na Hotovo. Existují některé další možnosti, jako je opakování plánu a výběr, zda chcete, aby se stropní světlo zapínalo nebo vypínalo v době, kdy


soubor.



### 3.4 Hlasoví asistenti

Chcete-li nastavit hlasové asistenty prostřednictvím aplikace, klepněte na pravý horní roh a poté na ikonu úprav. Odtud budete moci povolit přístup k ovládání stropního světla třetím stranám, jako je Alexa a Google Home.

Pomocí několika slov budete moci nastavit jas, změnit teplotu světla nebo jednoduše zapnout a vypnout stropní světlo.



Na stejné obrazovce budete také moci konfigurovat další funkce stropního svítidla, jako je jeho název zařízení a přístup k informacím o zařízení, mimo jiné údaje.

### 3.5 Více o aplikaci Různé funkce můžete

upravit pomocí tlačítka nabídky v pravém horním rohu aplikace.

1. Název zařízení lze podle potřeby změnit.
2. Informace o zařízení.
3. Tap-to-Run a Automation vám umožní zkontrolovat inteligentní automatizaci, ke které je vaše zařízení připojeno.
4. Podporované ovládání třetí strany poskytuje informace o tom, jak propojit vaše zařízení s Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Upozornění na odpojení: umožňuje vás upozornit, když je zařízení offline.
6. Vytvořte „Skupinu“, abyste mohli současně ovládat další chytré zařízení.
7. FAQ & Feedback umožňuje uživatelům hlásit problémy a získat je pomoc.
8. Přidat na domovskou obrazovku umožňuje přidat chytré zařízení do domácnosti vašeho smartphonu

obrazovka.

9. Zkontrolujte síť zařízení a zkontrolujte stav síťového připojení.


10. Informace o firmwaru vám umožní zkontrolovat software nebo nainstalovat aktualizace do zařízení.

## 4. Dálkové ovládání

Stropní svítidlo obsahuje dálkové ovládání, abyste mohli panel používat i bez nutnosti telefonu.

I když je aplikace Tuya Smart kompletnější, použití dálkového ovládání je ve většině situací šikovnější a praktičtější. Toto jsou funkce tlačítek.

1. Tlačítko zapnutí: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete stropní světlo.
2. Tlačítko vypnutí: Stisknutím tohoto tlačítka vypnete stropní světlo.
3. Režim nočního světla: Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte stropní světlo na režim nočního světla.
4. Zvýšit jas: Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte jas světla.
5. Snižit teplotu: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte teplotu světla.
6. Přepnout teplotu: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete teploty.
7. Zvýšení teploty: Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu světla.
8. Snižit jas: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte jas světla.



## 5. Varování

- Při instalaci a používání produktu přísně dodržujte tento návod k použití, abyste předešli nehodám.
- Nenarušujte žárovku ani neupravujte žádnou součást.
- Před instalací nebo prováděním údržby vypněte napájení a hlavní elektrický panel, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem.
- Neinstalujte lampu na nestabilní nebo nebezpečné stropy.
- Nezakrývejte lampu příkrývkami nebo podobnými předměty.
- Nemanipulujte se žárovkou ani jinou součástí lampy při instalaci, opravě nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Připojení vodičů musí odpovídat elektrické normě IEE nebo jakékoli jiné platné národní normě.
- Neinstalujte lampu nad horké nebo mokré povrchy.