



ENGLISH - USER MANUAL KSIX OASIS SMART MIRROR – BESP01

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Power: 36 W

Speaker power: 3 W

Input voltage: 220-240V 50/60Hz

Luminous flux: 1,000 lm

LED color: RGB + Warm white

Light temperature: 3,000K

CRI index: 80

Number of LEDs: 126 (RGB) + 126 (Warm white)

Lifespan: 30.000 h

Lightning angle: 110°

Protection rating: IP44

Operating temperature: -20 a +40°C

Dimensions: Ø70 x 3 cm

Weight: 6 kg

Material: Glass + Aluminium

Frequency range: 2.4GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 6 dBm

Connectivity: WiFi

Compatibility: Android 4.4 / iOS 8.0 and later versions

Voice assistants: Alexa and Google Assistant

App: Tuya Smart

1.2 In the box

1 x Smart mirror

1 x Cable

1 x Remote control (works with 2 x AAA batteries, not included)

4 x Screws

1 x User manual

1.3 Diagram




1. Smart mirror
2. Anti-fog touch button


3. Remote control
4. Compatible Tuya Smart App

1.4 Installation method


1. Turn off the power before installing the mirror.




2. Use a drill to make the holes in the wall.




3. Insert the wall plugs into the holes.




4. Insert the screws into the wall plugs and reserve 5-6 mm of the screw outside the wall.



5. Connect the wires accordingly L-L; N-N; GDN-GDN. Align the mirror plate holes with the screws to hang the mirror on the wall.




6. Turn on the power.



2. Remote control

The Oasis smart mirror includes a remote control to manage some of its features. You can control many more from the Tuya Smart app.

1. Night light
2. Turn on button
3. Colour changing buttons
4. Mode changing buttons
5. Speed changing buttons
6. Brightness changing buttons
7. Brightness adjustment buttons
8. Scene buttons
9. Turn off button
10. Static red
11. Static green
12. Static blue
13. Static white



3. Initial setup

3.1 Download the app

The Oasis smart mirror compatible app is called Tuya Smart. There are two ways to download it:

-Tap here to download the Tuya Smart app from Google Play or App Store.



-You can also download the app directly by typing "Tuya Smart" in the Google Play or App Store search engine.

3.2 Pairing iOS / Android devices

1. First, and most importantly, make sure to have your smartphone's BT and WiFi enabled.



2. Access the Tuya Smart app. Once inside, tap on add device.

3. Tap on the Lighting section on the left side of your screen. Then, tap on the ceiling light (Wi-Fi) icon.





4. Enter your Wi-Fi address and password.

5. Tap on "Add Device".



6. Wait patiently for the device to appear.

7. Tap on the device to pair it.



Note:

1. To sync properly with your mobile phone, you must accept all the access permissions requested by the app.
2. When pairing your phone with the device for the first time, ensure you're connected to a WiFi network. The connection process may take a few minutes.
3. After the initial connection, you can control the device using a new WiFi network or mobile data, from anywhere at any time.
4. For the first connection, stay close to the router for a faster setup.
5. When connecting multiple devices to the WiFi network, avoid placing them too close together to prevent signal interference.

4. Tuya Smart App

4.1 Lighting control


From the app, you can control white lighting, colours, and choose from a wide range of preset scenes.

RGB control

To control millions of RGB colours, activate the button in the top-right corner. Select your desired colour by tapping it, and use the bar below to adjust the brightness.


CCT white colour control

To adjust the shades of CCT white light, activate the button on the middle-right, above the white selection area. Tap any white shade to choose your lighting, and adjust the brightness using the bar beneath the white lighting area.



Scene modes

Select preset scene modes from this section. There are several groups of scene modes, each offering a variety of lighting patterns and colour mixes. Tap to select your preferred one. At the top, a horizontal bar allows you to create your own scenes by adjusting colours, speed, and transitions. You can save custom scenes within the app.




4.2 Music and lighting sync tool

To activate the speaker and sync the lighting with music, make sure the mirror is connected to the BT 'SmartLife' network.

You must accept all permissions to use this function and activate the button in the top-right corner.


You can also control music from Spotify, Apple Music, and other apps directly through the Tuya Smart app, using six commands: play, pause, next/previous song, and volume +/-.



4.3 Extra features menu

In this section of the app, you'll find a variety of options, including power-on behaviour, rhythms, music, timers, and scheduling.


Each tool is simple to use. Just tap on the desired option and set your parameters.



4.4 Voice assistants

To set up voice assistants, tap the top-right corner and then the edit icon. From here, you can grant access to third-party assistants like Alexa and Google Assistant to control the mirror.

You can adjust brightness, change the light temperature, or turn the smart mirror on and off with voice commands. From this same screen, you can also adjust other settings, such as the mirror's name and access device information.



4.5 More about the App

You can adjust various functions from the menu button in the top-right corner of the app.

1. Change the device name as needed.
2. View device information.
3. Use Tap-to-Run and Automation to check the Intelligent Automation linked to your device.
4. Find instructions for connecting your device to Amazon Alexa or Google Assistant under "Supported Third-Party Control".
5. Enable Disconnection Notices to alert you when the device goes offline.
6. Create a Group to control multiple smart devices simultaneously.
7. Report issues or seek assistance via the FAQ & Feedback section.
8. Add the device to your smartphone's home screen with the "Add to Home Screen" feature.
9. Check the network connection status of the device.
10. View firmware information and install updates.

5. Mirror features

5.1 Anti-fog system

This smart mirror features an anti-fog system that prevents mist from forming on the surface due to hot water vapour.

You can activate it using the touch button at the bottom of the mirror, via the remote control, or through the Tuya app.

5.2 Speaker

The KSIX Oasis includes a built-in 3W speaker.

5.3 Lighting

The Oasis mirror features a lighting system with a luminous flux of 1,000 lumens and includes 252 LEDs with an RGB colour setup, offering 16 million combinations. It also features warm white lighting at 3,000K.

5.4 Low consumption

This smart mirror consumes low power, operating at 36W.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

7. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.

8. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the

environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO ESPEJO INTELIGENTE KSIX OASIS- BESP01

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Potencia: 36 W

Potencia del altavoz: 3 W

Voltaje de entrada: 220-240V 50/60Hz

Flujo luminoso: 1.000 lm

Color LED: RGB + Blanco cálido

Temperatura de la luz: 3.000K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 126 (RGB) + 126 (Blanco cálido)

Vida útil: 30.000 h

Ángulo de iluminación: 110°

Grado de protección: IP44

Temperatura de funcionamiento: -20 a +40°C

Dimensiones: Ø70 x 3 cm

Peso: 6 kg

Material: Vidrio + Aluminio

Rango de frecuencia: 2.4GHz

Potencia máxima transmitida en rango de frecuencias: 6 dBm

Conectividad: WiFi

Compatibilidad: Android 4.4 / iOS 8.0 y versiones posteriores

Asistentes de voz: Alexa y Google Assistant

App: Tuya Smart

1.2 En la caja

1 x Espejo inteligente

1 x Cable

1 x Control remoto (funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)

4 x Tornillos

1 x Manual de usuario

1.3 Diagrama




1. Espejo inteligente
2. Botón táctil antivaho


3. Control remoto
4. App compatible Tuya Smart

1.4 Método de instalación


1. Apaga la corriente antes de instalar el espejo.




2. Usa un taladro para hacer los agujeros en la pared.




3. Inserta los tacos en los agujeros.




4. Inserta los tornillos en los tacos y deja 5-6 mm de tornillo fuera de la pared.



5. Conecta los cables según corresponda L-L; N-N; GDN-GDN. Alinea los agujeros de la placa del espejo con los tornillos para colgarlo en la pared.



6. Enciende la corriente.




2. Control remoto

El espejo inteligente Oasis incluye un control remoto para gestionar algunas de sus funciones. Puedes controlar

muchas más desde la app Tuya Smart.

1. Luz nocturna
2. Botón de encendido
3. Botones para cambiar el color
4. Botones para cambiar el modo
5. Botones para cambiar la velocidad
6. Botones para cambiar el brillo
7. Botones de ajuste del brillo
8. Botones de escenas
9. Botón de apagado
10. Rojo estático
11. Verde estático
12. Azul estático
13. Blanco estático



3. Configuración inicial

3.1 Descarga la app

La app compatible con el espejo inteligente Oasis se llama Tuya Smart. Hay dos maneras de descargarla:

-Pulsa aquí para descargar la app Tuya Smart desde Google Play o App Store.



-También puedes descargar la app directamente escribiendo "Tuya Smart" en el buscador de Google Play o App Store.

3.2 Emparejar dispositivos iOS / Android

1. Primero y más importante, asegúrate de tener activados la conexión Bluetooth y el WiFi en tu smartphone.



2. Accede a la app Tuya Smart. Una vez dentro, toca en añadir dispositivo.

3. Toca en la sección de Iluminación en el lado izquierdo de la pantalla. Luego, toca el ícono de luz de techo (Wi-Fi).





4. Introduce tu dirección de Wi-Fi y contraseña.

5. Pulsa en "Añadir dispositivo".



6. Espera pacientemente a que aparezca el dispositivo.

7. Pulsa sobre el dispositivo para emparejarlo.



Nota:

1. Para sincronizar correctamente con tu móvil, debes aceptar todos los permisos solicitados por la app.
2. Al emparejar el teléfono con el dispositivo por primera vez, asegúrate de estar conectado a una red WiFi. El proceso de conexión puede tardar unos minutos.
3. Después de la conexión inicial, puedes controlar el dispositivo usando una nueva red WiFi o datos móviles, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
4. Para la primera conexión, mantente cerca del router para una configuración más rápida.
5. Al conectar varios dispositivos a la red WiFi, evita colocarlos demasiado cerca entre sí para prevenir interferencias de señal.

4. Tuya Smart App

4.1 Control de iluminación

Desde la app, puedes controlar la iluminación blanca, los colores, y elegir entre una amplia gama de escenas predefinidas.

Control RGB

Para controlar millones de colores RGB, activa el botón en la esquina superior derecha. Selecciona el color deseado tocándolo y usa la barra inferior para ajustar el brillo.




Control del color blanco CCT

Para ajustar los tonos de luz blanca CCT, activa el botón en la parte media-derecha, sobre el área de selección de blanco. Toca cualquier tono de blanco para elegir tu iluminación y ajusta el brillo usando la barra debajo del área de iluminación blanca.

Modos de escena

Selecciona los modos de escena predefinidos desde esta sección. Hay varios grupos de modos de escena, cada uno ofreciendo una variedad de patrones de iluminación y mezclas de colores. Toca para seleccionar tu favorito. En la parte superior, una barra horizontal te permite crear tus propias escenas ajustando colores, velocidad y transiciones. Puedes guardar escenas personalizadas en la app.




4.2 Herramienta de sincronización de música e iluminación

Para activar el altavoz y sincronizar la iluminación con la música, asegúrate de que el espejo esté conectado a la red 'SmartLife'.

Debes aceptar todos los permisos para usar esta función y activar el botón en la esquina superior derecha.


También puedes controlar la música desde Spotify, Apple Music, y otras apps directamente a través de la app Tuya Smart, usando seis comandos: reproducir, pausar, siguiente/anterior canción, y volumen +/-.



4.3 Menú de

características adicionales
En esta sección de la app, encontrarás una variedad de opciones, incluyendo comportamiento de encendido, ritmos, música, temporizadores y programación.


Cada herramienta es sencilla de usar. Solo toca la opción deseada y configura tus parámetros.



4.4 Asistentes de voz

Para configurar asistentes de voz, toca en la esquina superior derecha y luego en el ícono de edición. Desde aquí, puedes otorgar acceso a asistentes de terceros como Alexa y Google Assistant para controlar el espejo.

Puedes ajustar el brillo, cambiar la temperatura de la luz o encender y apagar el espejo inteligente con comandos de voz. Desde esta misma pantalla, también puedes ajustar otros parámetros, como el nombre del espejo y acceder a la información del dispositivo.



4.5 Más sobre la App

Puedes ajustar varias funciones desde el botón de menú en la esquina superior derecha de la app.

1. Cambia el nombre del dispositivo según sea necesario.
2. Ver información del dispositivo.
3. Usa Tap-to-Run y Automatización para revisar la automatización inteligente vinculada a tu dispositivo.
4. Encuentra instrucciones para conectar tu dispositivo a Amazon Alexa o Google Assistant en "Control de terceros compatible".
5. Habilita las notificaciones de desconexión para recibir alertas cuando el dispositivo se desconecte.
6. Crea un Grupo para controlar varios dispositivos inteligentes simultáneamente.
7. Reporta problemas o solicita asistencia a través de la sección de Preguntas Frecuentes y Feedback.
8. Añade el dispositivo a la pantalla de inicio de tu smartphone con la función "Añadir a pantalla de inicio".
9. Revisa el estado de la conexión a la red del dispositivo.
10. Consulta la información de firmware e instala

actualizaciones.

5. Características del espejo

5.1 Sistema antivaho

Este espejo inteligente cuenta con un sistema antivaho que evita que se forme vaho en la superficie debido al vapor de agua caliente. Puedes activarlo usando el botón táctil en la parte inferior del espejo, a través del control remoto o desde la app Tuya.

5.2 Altavoz

El KSIX Oasis incluye un altavoz integrado de 3W.

5.3 Iluminación

El espejo Oasis cuenta con un sistema de iluminación con un flujo luminoso de 1.000 lúmenes e incluye 252 LEDs con un conjunto de colores RGB, ofreciendo 16 millones de combinaciones. También cuenta con iluminación blanco cálido a 3.000K.

5.4 Bajo consumo

Este espejo inteligente consume poca energía, operando a 36W.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación y las instrucciones proporcionadas antes de usar el producto. Usa solo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para asegurar una conexión adecuada. Evita romper el producto. No apliques presión excesiva a ninguna parte del producto. Evita golpes y caídas que puedan dañarlo. Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni lo tires con fuerza excesiva para evitar dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes ni sumerjas el producto. No uses el producto con las manos mojadas. Siempre guarda el producto en un lugar seco, lejos de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no estés usando el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio, seco y libre de humedad y suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo al que esté conectado. No uses el producto para ningún propósito diferente al que fue diseñado. No uses el producto si notas defectos visibles. No abras ni desarmes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el nivel de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/EC. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. Es responsabilidad del usuario examinar y verificar el producto al comprarlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a tu dispositivo, debido

a mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

8. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recolección adecuado. No lo deseches con los residuos domésticos. Si el equipo funciona con baterías, estas deben retirarse y desecharse en un punto de recolección separado para este tipo de desechos. Si las baterías no son extraíbles, no intentes retirarlas, ya que esto debe ser realizado por un profesional calificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a prevenir consecuencias dañinas para la salud humana y el medio ambiente que podrían surgir de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el costo de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, contacta al vendedor o a la autoridad local de gestión de residuos.



FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR KSIX OASIS SMART MIRROR - BESP01

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Puissance : 36 W

Puissance du haut-parleur : 3 W

Tension d'entrée : 220-240V 50/60Hz

Flux lumineux : 1 000 lm

Couleur des LED : RVB + blanc chaud

Température de la lumière : 3,000K

Indice CRI : 80

Nombre de LED : 126 (RVB) + 126 (blanc chaud)

Durée de vie : 30.000 h

Angle d'éclairage : 110°.

Indice de protection : IP44

Température de fonctionnement : -20 à +40°C

Dimensions : Ø70 x 3 cm Ø70 x 3 cm

Poids : 6 kg

Matériau : Verre + Aluminium

Gamme de fréquences : 2.4GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 6 dBm

Connectivité : WiFi

Compatibilité : Android 4.4 / iOS 8.0 et versions ultérieures

Assistants vocaux : Alexa et Google Assistant

Application : Tuya Smart

1.2 Dans la boîte

1 x Miroir intelligent

1 x Câble

1 x Télécommande (fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses)

4 x Vis

1 x Manuel de l'utilisateur

1.3 Schéma





1. Miroir intelligent
2. Bouton tactile antibuée

3. Télécommande
4. Compatible Tuya Smart App

1.4 Méthode d'installation



1. Eteignez le courant avant d'installer le miroir.

2. Utilisez une perceuse pour percer les trous dans le mur.




3. Insérez les chevilles dans les trous.

4. Insérez les vis dans les chevilles et réservez 5-6 mm de la vis à l'extérieur du mur.



5. Connectez les fils en conséquence : L-L ; N-N ; GDN-GDN. Alignez les trous de la plaque du miroir avec les vis pour accrocher le miroir au mur.


6. Mettez l'appareil sous tension.



2. Télécommande

Le miroir intelligent Oasis comprend une télécommande pour gérer certaines de ses fonctions. Vous pouvez en contrôler beaucoup d'autres à partir de l'application Tuya Smart.

1. Veilleuse
2. Bouton d'allumage
3. Boutons de changement de couleur
4. Boutons de changement de mode
5. Boutons de changement de vitesse
6. Boutons de changement de luminosité
7. Boutons de réglage de la luminosité
8. Boutons de scène
9. Bouton d'extinction
10. Rouge statique
11. Vert statique
12. Bleu statique
13. Blanc statique



3. Configuration initiale

3.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec le miroir intelligent Oasis s'appelle Tuya Smart. Il y a deux façons de la télécharger :

-Cliquez ici pour télécharger l'application Tuya Smart sur Google Play ou App Store.



-Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant « Tuya Smart » dans le moteur de recherche de Google Play ou de l'App Store.


3.2 Jumelage des appareils iOS / Android

1. Tout d'abord, et c'est le plus important, assurez-vous que le BT et le WiFi de votre smartphone sont activés.
2. Accédez à l'application Tuya Smart. Une fois à l'intérieur, tapez sur ajouter un appareil.


3. Tapez sur la section Éclairage sur le côté gauche de votre écran. Tapez ensuite sur l'icône du plafonnier (Wi-Fi).



4. Saisissez votre adresse Wi-Fi et votre mot de passe.





5. Tapez sur « Ajouter un appareil ».



6. Attendez patiemment que l'appareil apparaisse.

7. Tapez sur l'appareil pour le coupler.



Remarque:

1. Pour une synchronisation correcte avec votre téléphone portable, vous devez accepter toutes les autorisations d'accès demandées par l'application.
2. Lorsque vous associez votre téléphone à l'appareil pour la première fois, assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau WiFi. Le processus de connexion peut prendre quelques minutes.
3. Après la connexion initiale, vous pouvez contrôler l'appareil en utilisant un nouveau réseau WiFi ou des données mobiles, de n'importe où et à n'importe quel moment.
4. Pour la première connexion, restez à proximité du routeur pour une installation plus rapide.
5. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau WiFi, évitez de les placer trop près les uns des autres pour éviter les interférences de signal.

4. Tuya Smart App

4.1 Contrôle de l'éclairage

Depuis l'application, vous pouvez contrôler l'éclairage blanc, les couleurs et choisir parmi une large gamme de scènes prédéfinies.

Contrôle RGB

Pour contrôler des millions de couleurs RVB, activez le bouton dans le coin supérieur droit. Sélectionnez la couleur souhaitée en la touchant et utilisez la barre située en dessous pour régler la luminosité.



Contrôle de la couleur blanche CCT

Pour ajuster les nuances de la lumière blanche CCT, activez le bouton situé au milieu à droite, au-dessus de la zone de sélection du blanc. Touchez n'importe quelle nuance de blanc pour choisir votre

éclairage et réglez la luminosité à l'aide de la barre située sous la zone d'éclairage blanc.

Modes de scène

Sélectionnez des modes scène prédéfinis dans cette section. Il existe plusieurs groupes de modes scène, chacun offrant une variété de modèles d'éclairage et de mélanges de couleurs. Touchez pour sélectionner celui que vous préférez. En haut, une barre horizontale vous permet de créer vos propres scènes en ajustant les couleurs, la vitesse et les transitions. Vous pouvez enregistrer des scènes personnalisées dans l'application.




4.2 Outil de synchronisation de la musique et de l'éclairage

Pour activer le haut-parleur et synchroniser l'éclairage avec la musique, assurez-vous que le miroir est connecté au réseau BT « SmartLife ».

Vous devez accepter toutes les autorisations pour utiliser cette fonction et activer le bouton dans le coin supérieur droit.


Vous pouvez également contrôler la musique à partir de Spotify, Apple Music et d'autres applications directement via l'application Tuya Smart, en utilisant six commandes : lecture, pause, chanson suivante/précédente, et volume +/-.



4.3 Menu des fonctions supplémentaires

Dans cette section de l'application, vous trouverez une variété d'options, y compris le comportement à l'allumage, les rythmes, la musique, les minuteries et la programmation.


Chaque outil est simple à utiliser. Il suffit d'appuyer sur l'option souhaitée et de régler les paramètres.



4.4 Assistants vocaux

Pour configurer les assistants vocaux, appuyez sur le coin supérieur droit, puis sur l'icône de modification. À partir de là, vous pouvez autoriser l'accès à des assistants tiers tels qu'Alexa et Google Assistant pour contrôler le miroir.

Vous pouvez régler la luminosité, modifier la température de la lumière ou allumer et éteindre le miroir intelligent à l'aide de commandes vocales. Depuis ce même écran, vous pouvez également ajuster d'autres paramètres, tels que le nom du miroir et accéder aux informations relatives à l'appareil.



4.5 En savoir plus sur l'application

Vous pouvez régler diverses fonctions à partir du bouton de menu situé dans le coin supérieur droit de l'application.

1. Modifiez le nom de l'appareil si nécessaire.
2. Afficher les informations sur l'appareil.
3. Utilisez Tap-to-Run et Automation pour vérifier l'automatisation intelligente liée à votre appareil.
4. Trouvez des instructions pour connecter votre appareil à Amazon Alexa ou Google Assistant sous « Contrôle tiers pris en charge ».
5. Activez les avis de déconnexion pour vous alerter lorsque l'appareil se déconnecte.
6. Créez un groupe pour contrôler plusieurs appareils intelligents simultanément.
7. Signalez les problèmes ou demandez de l'aide dans la section FAQ et commentaires.
8. Ajoutez l'appareil à l'écran d'accueil de votre smartphone grâce à la fonction « Ajouter à l'écran d'accueil ».
9. Vérifiez l'état de la connexion réseau de l'appareil.
10. Afficher les informations sur le micrologiciel et installer les mises à jour.

5. Caractéristiques du miroir

5.1 Système antibuée

Ce miroir intelligent est doté d'un système antibuée qui empêche la formation de buée sur la surface en raison de la vapeur d'eau chaude. Vous pouvez l'activer à l'aide du bouton tactile situé en bas du miroir, via la télécommande ou l'application Tuya.

5.2 Enceinte

Le KSIX Oasis comprend un haut-parleur intégré de 3W.

5.3 Éclairage

Le miroir Oasis dispose d'un système d'éclairage avec un flux lumineux de 1 000 lumens et comprend 252 LED avec une configuration de couleurs RVB, offrant 16 millions de combinaisons. Il est également doté d'un éclairage blanc chaud de 3 000 K.

5.4 Faible consommation

Ce miroir intelligent consomme peu d'énergie, avec une puissance de 36 W.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas le produit et ne l'immergez pas. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Leistung: 36 W

Lautsprecherleistung: 3 W

Eingangsspannung: 220-240V 50/60Hz

Lichtstrom: 1.000 lm

LED-Farbe: RGB + Warmweiß

Lichttemperatur: 3,000K

CRI-Index: 80

Anzahl der LEDs: 126 (RGB) + 126 (warmweiß)

Lebensdauer: 30.000 h

Beleuchtungswinkel: 110°

Schutzart: IP44

Betriebstemperatur: -20 a +40°C

Abmessungen: Ø70 x 3 cm

Gewicht: 6 kg

Material: Glas + Aluminium

Frequenzbereich: 2,4GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 6 dBm

Konnektivität: WiFi

Kompatibilität: Android 4.4 / iOS 8.0 und neuere Versionen

Sprachassistenten: Alexa und Google Assistant

App: Tuya Smart

1.2 In der Box

1 x Intelligenter Spiegel

1 x Kabel

1 x Fernbedienung (funktioniert mit 2 x AAA-Batterien,
nicht enthalten)

4 x Schrauben

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Diagramm




1. Intelligenter Spiegel
2. Anti-Beschlag-Taster


3. Fernsteuerung
4. Kompatible Tuya
Smart App

1.4 Installationsverfahren


1. Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie den Spiegel installieren.




2. Verwenden Sie einen Bohrer, um die Löcher in die Wand zu bohren.




3. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.




4. Setzen Sie die Schrauben in die Dübel ein und lassen Sie 5-6 mm der Schraube außerhalb der Wand.



5. Schließen Sie die Drähte entsprechend L-L; N-N; GDN-GDN an. Richten Sie die Löcher der Spiegelplatte mit den Schrauben aus, um den Spiegel an der Wand zu befestigen.




6. Schalten Sie den Strom ein.



2. Fernbedienung

Der Oasis Smart Mirror verfügt über eine Fernbedienung, mit der Sie einige seiner Funktionen steuern können. Sie können viele weitere Funktionen über die Tuya Smart App steuern.

1. Nachtlicht
2. Einschalttaste
3. Farbwechseltasten
4. Tasten zum Ändern des Modus
5. Tasten zum Ändern der Geschwindigkeit
6. Tasten zum Ändern der Helligkeit
7. Tasten zur Einstellung der Helligkeit
8. Tasten für die Szene
9. Ausschalttaste
10. Statisch rot
11. Statisch grün
12. Statisches Blau
13. Statisch weiß



3. Ersteinrichtung

3.1 Herunterladen der App

Die App, die mit dem Oasis Smart Mirror kompatibel ist, heißt Tuya Smart. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

-Tippen Sie hier, um die Tuya Smart App von Google Play oder App Store herunterzuladen.



-Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie „Tuya Smart“ in der Suchmaschine von Google Play oder im App Store eingeben.

3.2 Koppeln von iOS- und Android-Geräten


1. Stellen Sie zunächst sicher, dass BT und WiFi auf Ihrem Smartphone aktiviert sind.

2. Rufen Sie die Tuya Smart App auf. Tippen Sie dort auf Gerät hinzufügen.


3. Tippen Sie auf den Bereich Beleuchtung auf der linken Seite Ihres Bildschirms. Tippen Sie dann auf das Symbol für die Deckenleuchte (Wi-Fi).



4. Geben Sie Ihre Wi-Fi-Adresse und Ihr Passwort ein.





5. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“.



6. Warten Sie geduldig, bis das Gerät angezeigt wird.

7. Tippen Sie auf das Gerät, um es zu koppeln.



Hinweis:

1. Um eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit Ihrem Mobiltelefon zu gewährleisten, müssen Sie alle von der App angeforderten Zugriffsberechtigungen akzeptieren.
2. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Gerät koppeln, stellen Sie sicher, dass Sie mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Der Verbindungsvorgang kann ein paar Minuten dauern.
3. Nach der ersten Verbindung können Sie das Gerät über ein neues WiFi-Netzwerk oder mobile Daten jederzeit und von überall aus steuern.
4. Halten Sie sich bei der ersten Verbindung in der Nähe des Routers auf, um eine schnellere Einrichtung zu ermöglichen.

5. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WiFi-Netzwerk verbinden, sollten Sie sie nicht zu nahe beieinander aufstellen, um Signalstörungen zu vermeiden.


4. Tuya Smart App

4.1 Beleuchtungssteuerung

Über die App können Sie die weiße Beleuchtung und die Farben steuern und aus einer Vielzahl von voreingestellten Szenen wählen.

RGB-Steuerung

Um Millionen von RGB-Farben zu steuern, aktivieren Sie die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie die gewünschte Farbe durch Antippen aus und passen Sie die Helligkeit mit der Leiste darunter an.



CCT-Steuerung der weißen Farbe

Um die Schattierungen des CCT-Weißlichts einzustellen, aktivieren Sie die Schaltfläche in der rechten Mitte über dem weißen Auswahlbereich. Tippen Sie auf eine beliebige Weißschattierung, um Ihre Beleuchtung auszuwählen, und passen Sie die Helligkeit mit der Leiste unter dem Weißlichtbereich an.

Szenenmodi

Wählen Sie in diesem Abschnitt voreingestellte Szenenmodi aus. Es gibt mehrere Gruppen von Szenenmodi, die jeweils eine Vielzahl von Beleuchtungsmustern und Farbmischungen bieten. Tippen Sie auf , um Ihren bevorzugten Modus auszuwählen. Oben befindet sich eine horizontale Leiste, mit der Sie Ihre eigenen Szenen erstellen können, indem Sie Farben, Geschwindigkeit und Übergänge anpassen. Sie können benutzerdefinierte Szenen innerhalb der App speichern.




4.2 Musik- und Lichtsynchronisationstool

Um den Lautsprecher zu aktivieren und die Beleuchtung mit der Musik zu synchronisieren, müssen Sie sicherstellen, dass der Spiegel mit dem BT-Netzwerk „SmartLife“ verbunden ist.

Sie müssen alle Berechtigungen akzeptieren, um diese Funktion nutzen zu können, und die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke aktivieren.


Sie können auch Musik von Spotify, Apple Music und anderen Apps direkt über die Tuya Smart App steuern, indem Sie sechs Befehle verwenden: Wiedergabe, Pause, nächster/vorheriger Titel und Lautstärke +/-.



4.3 Menü für zusätzliche Funktionen

In diesem Bereich der App finden Sie eine Vielzahl von Optionen, darunter Einschaltverhalten, Rhythmen, Musik, Timer und Zeitplanung.

Jedes Tool ist einfach zu bedienen. Tippen Sie einfach auf die gewünschte Option und stellen Sie Ihre Parameter ein.




4.4 Sprachassistenten

Um Sprachassistenten einzurichten, tippen Sie auf die obere rechte Ecke und dann auf das Bearbeitungssymbol. Von hier aus können Sie Assistenten von Drittanbietern wie Alexa und Google Assistant Zugriff gewähren, um den Spiegel zu steuern.

Sie können die Helligkeit einstellen, die Lichttemperatur ändern oder den intelligenten Spiegel mit Sprachbefehlen ein- und ausschalten.

Auf demselben Bildschirm können Sie auch andere Einstellungen vornehmen, wie den Namen des Spiegels



und den Zugriff auf Geräteinformationen.

4.5 Mehr über die App

Sie können verschiedene Funktionen über die Menütaste in der oberen rechten Ecke der App einstellen.

1. Ändern Sie den Gerätenamen nach Bedarf.
2. Anzeigen der Geräteinformationen.
3. Verwenden Sie Tap-to-Run und Automation, um die mit Ihrem Gerät verknüpfte intelligente Automation zu überprüfen.
4. Anweisungen zum Verbinden Ihres Geräts mit Amazon Alexa oder Google Assistant finden Sie unter „Unterstützte Steuerung von Drittanbietern“.
5. Aktivieren Sie Trennungsbenachrichtigungen, um Sie zu warnen, wenn das Gerät offline geht.
6. Erstellen Sie eine Gruppe, um mehrere Smart-Geräte gleichzeitig zu steuern.
7. Melden Sie Probleme oder suchen Sie Unterstützung im Bereich FAQ & Feedback.
8. Fügen Sie das Gerät mit der Funktion „Zum Startbildschirm hinzufügen“ zum Startbildschirm Ihres Smartphones hinzu.
9. Überprüfen Sie den Netzwerkverbindungsstatus des Geräts.
10. Anzeigen von Firmware-Informationen und Installieren von Updates.

5. Funktionen des Spiegels

5.1 Anti-Beschlag-System

Dieser intelligente Spiegel verfügt über ein Anti-Beschlag-System, das verhindert, dass sich auf der Oberfläche durch heißen Wasserdampf Nebel bildet. Sie können es über die Berührungstaste an der Unterseite des Spiegels, über die Fernbedienung oder über die Tuya App aktivieren.

5.2 Lautsprecher

Der KSIX Oasis verfügt über einen eingebauten 3-W-Lautsprecher.

5.3 Beleuchtung

Der Oasis-Spiegel verfügt über ein Beleuchtungssystem mit einem Lichtstrom von 1.000 Lumen und 252 LEDs mit einer RGB-Farbeinstellung, die 16 Millionen Kombinationen bietet. Außerdem verfügt er über eine warmweiße Beleuchtung mit 3.000 K.

5.4 Geringer Verbrauch

Dieser intelligente Spiegel verbraucht mit 36 W nur wenig Strom.

6. Sicherheit, Wartung und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem

trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Sammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



ITALIANO - MANUALE D'USO
SPECCHIO INTELLIGENTE KSIX OASIS - BESP01

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Potenza: 36 W

Potenza altoparlante: 3 W

Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz
Flusso luminoso: 1.000 lm
Colore LED: RGB + Bianco caldo
Temperatura della luce: 3,000K
Indice CRI: 80
Numero di LED: 126 (RGB) + 126 (bianco caldo)
Durata di vita: 30.000 ore
Angolo di illuminazione: 110°
Grado di protezione: IP44
Temperatura di funzionamento: -20 a +40°C
Dimensioni: Ø70 x 3 cm
Peso: 6 kg
Materiale: Vetro + Alluminio
Gamma di frequenza: 2,4 GHz
Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 6 dBm
Connettività: WiFi
Compatibilità: Android 4.4 / iOS 8.0 e versioni successive
Assistenti vocali: Alexa e Assistente Google
App: Tuya Smart

1.2 Nella confezione

1 x Specchio intelligente
1 x cavo
1 x telecomando (funziona con 2 batterie AAA, non incluse)
4 viti
1 x manuale d'uso

1.3 Diagramma




1. Specchio intelligente
2. Pulsante a sfioramento
antiappannamento

3. Telecomando
4. App Tuya Smart
compatibile


1.4 Metodo di installazione

1. Spegnere
l'alimentazione prima
di installare lo specchio.


2. Utilizzare un
trapano per
praticare i fori nella
parete.




3. Inserire i tasselli nei fori.




4. Inserire le viti nei tasselli e riservare 5-6 mm di vite all'esterno della parete.



5. Collegare i fili di conseguenza L-L; N-N; GDN-GDN. Allineare i fori della piastra dello specchio con le viti per appendere lo specchio alla parete.




6. Accendere l'apparecchio.



2. Telecomando

Lo specchio intelligente Oasis include un telecomando per gestire alcune delle sue funzioni. È possibile controllarne molte altre dall'applicazione Tuya Smart.

1. Luce notturna
2. Pulsante di accensione
3. Pulsanti di cambio colore
4. Pulsanti di cambio modalità
5. Pulsanti di cambio velocità
6. Pulsanti di modifica della luminosità
7. Pulsanti di regolazione della luminosità
8. Pulsanti di scena
9. Pulsante di spegnimento
10. Rosso statico
11. Verde statico
12. Blu statico
13. Bianco statico



3. Configurazione iniziale

3.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo specchio intelligente Oasis si chiama Tuya Smart. È possibile scaricarla in due

modi:

-Fare clic qui per scaricare l'applicazione Tuya Smart da Google Play o App Store.



-È anche possibile scaricare direttamente l'app digitando "Tuya Smart" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

3.2 Accoppiamento dei dispositivi iOS / Android

1. Innanzitutto, e soprattutto, assicurarsi che il BT e il WiFi dello smartphone siano abilitati.



2. Accedere all'applicazione Tuya Smart. Una volta dentro, toccare Aggiungi dispositivo.

3. Toccare la sezione Illuminazione sul lato sinistro dello schermo. Quindi, toccare l'icona della plafoniera (Wi-Fi).





4. Immettere l'indirizzo e la password del Wi-Fi.

5. Toccare "Aggiungi dispositivo".



6. Attendere pazientemente che il dispositivo venga visualizzato.

7. Toccare il dispositivo per accoppiarlo.



Nota:

1. Per sincronizzarsi correttamente con il telefono cellulare, è necessario accettare tutte le autorizzazioni di accesso richieste dall'applicazione.
2. Quando si associa il telefono al dispositivo per la prima volta, assicurarsi di essere connessi a una rete WiFi. Il processo di connessione potrebbe richiedere alcuni minuti.
3. Dopo la connessione iniziale, è possibile controllare il dispositivo utilizzando una nuova rete WiFi o dati mobili, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
4. Per la prima connessione, rimanere vicini al router per una configurazione più rapida.
5. Quando si collegano più dispositivi alla rete WiFi, evitare di metterli troppo vicini per evitare interferenze di segnale.

4. Tuya Smart App

4.1 Controllo dell'illuminazione


Dall'app è possibile controllare l'illuminazione bianca, i colori e scegliere tra un'ampia gamma di scene preimpostate.

Controllo RGB

Per controllare milioni di colori RGB, attivare il pulsante nell'angolo in alto a destra. Selezionare il colore desiderato toccandolo e utilizzare la barra sottostante per regolare la luminosità.

Controllo del colore bianco CCT

Per regolare le tonalità di luce bianca CCT, attivare il pulsante in centro a destra, sopra l'area di selezione del bianco. Toccare una qualsiasi tonalità di bianco per scegliere l'illuminazione e regolare la luminosità utilizzando la barra sotto l'area di illuminazione del bianco.



Modalità di scena

Selezionare le modalità di scena preimpostate in questa sezione. Esistono diversi gruppi di modalità di scena, ognuno dei quali offre una varietà di modelli di illuminazione e di miscele di colori. Toccare per selezionare quella preferita. In alto, una barra orizzontale consente di creare scene personalizzate regolando colori, velocità e transizioni. È possibile salvare le scene personalizzate all'interno dell'applicazione.




4.2 Strumento di sincronizzazione di musica e illuminazione

Per attivare l'altoparlante e sincronizzare l'illuminazione con la musica, assicurarsi che lo specchio sia collegato alla rete BT "SmartLife".

Per utilizzare questa funzione è necessario accettare tutte le autorizzazioni e attivare il pulsante nell'angolo in alto a destra.


È inoltre possibile controllare la musica da Spotify, Apple Music e altre applicazioni direttamente tramite l'app Tuya Smart, utilizzando sei comandi: riproduzione, pausa, brano successivo/precedente e volume +/-.



4.3 Menu delle funzioni extra

In questa sezione dell'app si trovano diverse opzioni, tra cui il comportamento all'accensione, i ritmi, la musica, i timer e la programmazione.


Ogni strumento è semplice da usare. Basta toccare l'opzione desiderata e impostare i parametri.



4.4 Assistenti vocali

Per impostare gli assistenti vocali, toccare l'angolo in alto a destra e poi l'icona di modifica. Da qui è possibile concedere l'accesso ad assistenti di terze parti come Alexa e Google Assistant per controllare lo specchio.

È possibile regolare la luminosità, modificare la temperatura della luce o accendere e spegnere lo specchio intelligente con i comandi vocali. Da questa stessa schermata è possibile regolare anche altre impostazioni, come il nome dello specchio e accedere alle informazioni sul dispositivo.



4.5 Altre informazioni sull'app

È possibile regolare varie funzioni dal pulsante del menu nell'angolo in alto a destra dell'app.

1. Modificare il nome del dispositivo come necessario.
2. Visualizzare le informazioni sul dispositivo.
3. Utilizzare Tocca per eseguire e Automazione per controllare l'Automazione intelligente collegata al dispositivo.
4. Trovate le istruzioni per collegare il dispositivo ad Amazon Alexa o Google Assistant in "Controllo di terze parti supportato".
5. Abilitare gli avvisi di disconnessione per avvisare l'utente quando il dispositivo si disconnette.
6. Creare un gruppo per controllare più dispositivi intelligenti contemporaneamente.
7. Segnalare problemi o chiedere assistenza tramite la sezione FAQ e Feedback.
8. Aggiungete il dispositivo alla schermata iniziale del vostro smartphone con la funzione "Aggiungi alla schermata iniziale".
9. Controllare lo stato di connessione alla rete del dispositivo.
10. Visualizzare le informazioni sul firmware e installare gli aggiornamenti.

5. Caratteristiche dello specchio

5.1 Sistema antiappannamento

Questo specchio intelligente è dotato di un sistema antiappannamento che impedisce la formazione di nebbia sulla superficie a causa del vapore acqueo caldo. È possibile attivarlo utilizzando il pulsante a sfioramento nella parte inferiore dello specchio, tramite il telecomando o l'app Tuya.

5.2 Altoparlante

KSIX Oasis è dotato di un altoparlante integrato da 3W.

5.3 Illuminazione

Lo specchio Oasis è dotato di un sistema di illuminazione con un flusso luminoso di 1.000 lumen e comprende 252 LED con configurazione cromatica RGB, che offre 16 milioni di combinazioni. È inoltre dotato di un'illuminazione bianca calda a 3.000K.

5.4 Basso consumo

Questo specchio intelligente consuma poco, con una potenza di 36W.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR ESPELHO INTELIGENTE KSIX OASIS - BESP01

1. Características

1.1 Características técnicas

Potência: 36 W

Potência do altifalante: 3 W

Tensão de entrada: 220-240V 50/60Hz

Fluxo luminoso: 1.000 lm

Cor do LED: RGB + Branco quente

Temperatura da luz: 3,000K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 126 (RGB) + 126 (Branco quente)

Vida útil: 30.000 h

Ângulo de iluminação: 110°

Índice de proteção: IP44

Temperatura de funcionamento: -20 a +40°C

Dimensões: Ø70 x 3 cm

Peso: 6 kg

Material: Vidro + Alumínio

Gama de frequências: 2.4GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 6 dBm

Conectividade: WiFi

Compatibilidade: Android 4.4 / iOS 8.0 e versões posteriores

Assistentes de voz: Alexa e Google Assistant

Aplicação: Tuya Smart

1.2 Na caixa

1 x Espelho inteligente

1 x Cabo

1 x Controlo remoto (funciona com 2 pilhas AAA, não incluídas)

4 x Parafusos

1 x Manual do utilizador

1.3 Diagrama



1. Espelho inteligente


2. Botão tátil anti-embaciamento

3. Controlo remoto


4. Compatível com a aplicação Tuya Smart

1.4 Método de instalação


1. Desligue a alimentação antes de instalar o espelho.




2. Utilize um berbequim para fazer os furos na parede.




3. Insira as buchas nos orifícios.




4. Insira os parafusos nas buchas e reserve 5-6 mm do parafuso fora da parede.



5. Ligar os fios em conformidade L-L; N-N; GDN-GDN. Alinhe os orifícios da placa do espelho com os parafusos para pendurar o espelho na parede.




6. Ligar a corrente eléctrica.



2. Controlo remoto

O espelho inteligente Oasis inclui um controlo remoto para gerir algumas das suas funcionalidades. Pode controlar muitas mais a partir da aplicação Tuya Smart.

1. Luz nocturna
2. Botão para ligar
3. Botões de mudança de cor
4. Botões de mudança de modo
5. Botões de mudança de velocidade
6. Botões de alteração da luminosidade
7. Botões de ajuste da luminosidade
8. Botões de cena
9. Botão de desligar
10. Vermelho estático
11. Verde estático
12. Azul estático
13. Branco estático



3. Configuração inicial

3.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o espelho inteligente Oasis chama-se Tuya Smart. Existem duas formas de a descarregar:

-Toque aqui para descarregar a aplicação Tuya Smart a partir do Google Play ou da App Store.



-Também pode transferir a aplicação diretamente, escrevendo "Tuya Smart" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

3.2 Emparelhar dispositivos iOS / Android


1. Primeiro, e mais importante, certifique-se de que o BT e o WiFi do seu smartphone estão activados.

2. Aceda à aplicação Tuya Smart. Uma vez lá dentro, toque em adicionar dispositivo.


3. Toque na secção Iluminação no lado esquerdo do ecrã. Em seguida, toque no ícone da luz de teto (Wi-Fi).



4. Introduza o seu endereço Wi-Fi e a palavra-passe.





5. Toque em "Adicionar dispositivo".



6. Aguarde pacientemente que o dispositivo apareça.

7. Toque no dispositivo para o emparelhar.



Nota:

1. Para sincronizar corretamente com o seu telemóvel, tem de aceitar todas as permissões de acesso solicitadas pela aplicação.
2. Quando emparelhar o seu telemóvel com o dispositivo pela primeira vez, certifique-se de que está ligado a uma rede Wi-Fi. O processo de ligação pode demorar alguns minutos.
3. Após a ligação inicial, pode controlar o dispositivo utilizando uma nova rede Wi-Fi ou dados móveis, a partir de qualquer lugar e em qualquer altura.
4. Na primeira ligação, fique perto do router para uma configuração mais rápida.
5. Quando ligar vários dispositivos à rede WiFi, evite colocá-los demasiado perto uns dos outros para evitar interferências de sinal.


4. Aplicação Tuya Smart

4.1 Controlo da iluminação

A partir da aplicação, pode controlar a iluminação branca, as cores e escolher entre uma vasta gama de cenas predefinidas.

Controlo RGB

Para controlar milhões de cores RGB, active o botão no canto superior direito. Selecione a cor pretendida tocando-lhe e utilize a barra abaixo para ajustar a luminosidade.



Controlo da cor branca CCT

Para ajustar as tonalidades da luz branca CCT, active o botão no canto central direito, acima da área de seleção de branco. Toque em qualquer tonalidade de branco para escolher a sua iluminação e ajuste o brilho utilizando a barra por baixo da área de iluminação branca.

Modos de cena

Selecione modos de cena predefinidos a partir desta secção. Existem vários grupos de modos de cena, cada um oferecendo uma variedade de padrões de iluminação e misturas de cores. Toque em para selecionar o seu modo preferido. Na parte superior, uma barra horizontal permite-lhe criar as suas próprias cenas, ajustando as cores, a velocidade e as transições. Pode guardar cenas personalizadas na aplicação.




4.2 Ferramenta de sincronização de música e iluminação

Para ativar o altifalante e sincronizar a iluminação com a música, certifique-se de que o espelho está ligado à rede BT "SmartLife".

Tem de aceitar todas as permissões para utilizar esta função e ativar o botão no canto superior direito.


Também pode controlar a música do Spotify, Apple Music e outras aplicações diretamente através da aplicação Tuya Smart, utilizando seis comandos: reproduzir, pausar, música seguinte/anterior e volume +/-.



4.3 Menu de funcionalidades extra

Nesta secção da aplicação, encontrará uma variedade de opções, incluindo comportamento ao ligar, ritmos, música, temporizadores e programação.


Cada ferramenta é simples de utilizar. Basta tocar na opção pretendida e definir os seus parâmetros.



4.4 Assistentes de voz

Para configurar os assistentes de voz, toque no canto superior direito e, em seguida, no ícone de edição. A partir daqui, pode conceder acesso a assistentes de terceiros, como a Alexa e o Assistente do Google, para controlar o espelho.

Pode ajustar o brilho, alterar a temperatura da luz ou ligar e desligar o espelho inteligente com comandos de voz. A partir deste mesmo ecrã, também pode ajustar outras definições, como o nome do espelho e aceder às informações do dispositivo.



4.5 Mais informações sobre a aplicação

Pode ajustar várias funções a partir do botão de menu no canto superior direito da aplicação.

1. Alterar o nome do dispositivo conforme necessário.
2. Ver as informações do dispositivo.
3. Utilize Tocar para executar e Automatização para verificar a Automatização Inteligente associada ao seu equipamento.
4. Encontre instruções para ligar o seu dispositivo ao Amazon Alexa ou ao Assistente Google em "Controlo de terceiros suportado".
5. Active os Avisos de desconexão para o alertar quando o dispositivo ficar offline.
6. Crie um Grupo para controlar vários dispositivos inteligentes em simultâneo.
7. Comunicar problemas ou procurar assistência através da secção FAQ & Feedback.
8. Adicione o dispositivo ao ecrã inicial do seu smartphone com a funcionalidade "Adicionar ao ecrã inicial".
9. Verificar o estado da ligação de rede do dispositivo.
10. Ver informações sobre o firmware e instalar actualizações.

5. Caraterísticas do espelho

5.1 Sistema anti-embaciamento

Este espelho inteligente possui um sistema anti-embaciamento que evita a formação de névoa na superfície devido ao vapor de água quente. Pode activá-lo utilizando o botão tátil na parte inferior do espelho, através do controlo remoto ou através da aplicação Tuya.

5.2 Altifalante

O KSIX Oasis inclui um altifalante de 3W incorporado.

5.3 Iluminação

O espelho Oasis possui um sistema de iluminação com um fluxo luminoso de 1.000 lúmens e inclui 252 LEDs com uma configuração de cores RGB, oferecendo 16 milhões de combinações. Dispõe igualmente de uma iluminação branca quente a 3.000K.

5.4 Baixo consumo

Este espelho inteligente consome pouca energia, funcionando a 36W.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da corrente e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o

qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

7. Legal Note

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.



Declaración de Conformidad CE / CE
*Declaration of Conformity / Declaração de
conformidade*



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el marcado CE, cumple con la Directiva 2014/53/UE y puede ser vendido en todos los países que conforman la UE, de acuerdo con las siguientes normas europeas/ *We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking, , complies with Directive 2014/53/EU and may be sold in all EU countries, according to the following European directive(s):* Certificamos que o produto descrito abaixo tem a marcação CE, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e pode ser vendido em todos os países da UE, de acordo com as seguintes normas europeias.

EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)

Artículo/Article/Artigo: BESP01
EAN: 8427542134697

Fabricante / Manufacturer/ Fabricante:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.
Dirección / Address / Endereço:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona (Spain)

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante*

Lugar y fecha de declaración / *Place and date of the declaration / Lugar e data da declaração*
L'Hospitalet de Llobregat, 02 de julio de 2024 / July 02, 2024
/ 02 de julho de 2024.

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ Crom, 53
E-08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tfno. 93 33 02 81 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Nico Broder
General Manager

Atlantis Internacional SL
Crom 53, 08907 Hospitalet de Llobregat, Spain.
care@atlantistelecom.com