

1. Charakteristika 1.1

Technické specifikace

Výkon: 35 W

Výkon reproduktoru: 3W

Vstupní napětí: 170-265V / 50-60Hz

Světelný tok: 4 000 lm

Barva LED: RGBIC + CCT (teplá bílá a studená bílá)

Teplota světla: 3 000–6 000 K

Index CRI: 88 Počet

LED: 132 Životnost: 30 000 h Úhel

svícení: 120° Krytí: IP20

Provozní teplota: -20 a +65°C

Rozměry: Ø46 x 13,5 cm Hmotnost:

1,350 g Materiál: ABS + Akryl / PE + Stínidlo tkané ze železa

Frekvenční rozsah: 2,412-2,484 GHz

Maximální přenos

výkon ve frekvenčních rozsazích: 6 dBm Konektivita: WiFi Kompatibilita: Android 5.0 / iOS

10.0 a novější verze Hlasoví asistenti: Alexa a aplikace

Google Assistant: Tuya Smart


1.2 V krabici

1 x LED stropní světlo 1 x

dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí balení) 4 x šrouby

1 x manuál

1.3 Části produktu




1. Základna


2. Stropní
svítidlo

1.4 Způsob instalace 1. Otočte


základnu doleva, abyste ji oddělili od lampy.




2. Odšroubováním šroubů vložte nebo vyjměte prodlužovací kabel.



3. Připojte napájecí kabely a zajistěte základnu na stropě.



4. Nainstalujte zařízení na stropem zajištěnou základnu.



Bezpečnostní poznámka: Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Odřízněte elektrickou instalaci vašeho domova, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ním. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej. Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.


2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním osvětlením Bohemia LED se nazývá Tuya

Chytrý. Existují dva způsoby, jak jej stáhnout:

-Klepnutím sem stáhnete aplikaci Tuya Smart z Google Play nebo App Store.



-Aplikaci si také můžete stáhnout přímo zadáním „Tuya Smart“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

2.2 Spárování zařízení iOS / Android

1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém smartphonu povoleno BT a WiFi.

2. Otevřete aplikaci Tuya Smart. Jakmile jste uvnitř, klepněte na přidat zařízení.


3. Klepněte na část Osvětlení na levé straně obrazovky. Poté klepněte na druhou ikonu zobrazující žárovku, která říká Zdroj světla (Wi-Fi).



4. Zadejte svou adresu Wi-Fi a heslo.

5. Poté postupujte podle těchto jednoduchých příkazů:
Zapněte stropní světlo ON-OFF-ON-OFF-ON.



Poté klepněte na oranžovou možnost.



6. Trpělivě počkejte, až bude zařízení správně připojeno.

7. Když je zařízení připojeno, objeví se toto.

Jednoduše počkejte, až bude zařízení plně připojeno a připraveno k použití.



Poznámka:

1. Pro správnou synchronizaci s mobilním telefonem je nutné přijmout všechny přístupy požadované aplikací.
2. Při prvním propojování telefonu se zařízením musíte být připojeni k síti WIFI. Ujistěte se, že kontrolka bliká a že zadané heslo WIFI je správné. Proces připojení může trvat několik minut, buďte prosím trpěliví.
3. Po prvním připojení můžete pomocí nové WIFI nebo mobilních dat ovládat zařízení kdykoli a z jakéhokoli místa.
4. Kompatibilní pouze s 2,4 GHz WLAN: Android 5.0 a iOS 10.0 a vyšší. Nepoužívejte 5G WIFI.
5. První připojení by mělo být provedeno v blízkosti routeru, aby bylo zajištěno rychlejší připojení.
6. Při připojování více zařízení k síti WIFI je neumístujte příliš blízko sebe, mohlo by dojít k rušení signálu.

3. App

3.1 Ovládání osvětlení

Od první funkce aplikace budete moci přesně ovládat bílé osvětlení, barevné osvětlení a vybrat si ze široké škály přednastavených scénických režimů.


Ovládání RGBIC

K ovládání milionů RGBIC

barvy, budete muset aktivovat tlačítko vpravo nahoře.

Odtud si budete moci vybrat jinou barvu

chcete. Chcete-li to provést, jednoduše klepněte na libovolnou barvu oblasti osvětlení. Pomocí lišty pod oblastí osvětlení vyberte jas zobrazeného světla. Svůj výběr můžete uložit kliknutím na tlačítko (+).




Ovládání bílé barvy CCT

Chcete-li ovládat různé odstíny bílého světla CCT, musíte aktivovat tlačítko na

uprostřed vpravo nad bílým výběrem.

Zde si budete moci vybrat odstín bílého osvětlení, který si přejete. Chcete-li tak učinit, jednoduše klepněte na libovolný bílý odstín osvětlovací oblasti. Pomocí lišty pod bílou oblastí osvětlení vyberte jas zobrazeného světla.

Svůj výběr můžete uložit kliknutím na tlačítko (*).




Scénické režimy

Odtud budete moci vybrat přednastavené scénické režimy.

Existují různé skupiny obecných scénických režimů, z nichž všechny zahrnují obrovské množství světelných vzorů a smíšených barev. Stačí klepnout na jeden

vyberte jej.

V horní části je navíc vodorovná lišta, která vám umožní vytvořit si vlastní scénické režimy úpravou barev, rychlosti a odstavce. Aplikace vám umožní uložit si vlastní scénické režimy.




3.2 Nástroj pro synchronizaci hudby a osvětlení

Pro aktivaci reproduktoru funkce a být schopen synchronizovat osvětlení s hudbou, musíte zajistit, aby stropní světlo bylo

aktivované v síti BT 'SmartLife'.

Chcete-li tuto funkci využívat, musíte přijmout všechna oprávnění a aktivovat tlačítko vpravo nahoře.


Můžete také ovládat svou vlastní hudbu ze Spotify, Apple Music a dalších hudebních aplikací přímo z aplikace Tuya Smart pomocí 6 příkazů (přehrát, pozastavit, další/předchozí skladbu, hlasitost +/-).



3.3 Nabídka doplňkových funkcí

V této části aplikace se zobrazí široká škála možností. Možnosti jako: Odpočítávání, Časovač, Přepnout gradient a další.

Funkce každého nástroje je velmi jednoduchá. Chcete-li je použít, jednoduše klepněte na požadovanou možnost a nastavte parametry.




3.4 Hlasoví asistenti

Chcete-li nastavit hlasové asistenty prostřednictvím aplikace, klepněte na pravý horní roh a poté na ikonu úprav.

Odtud budete moci povolit přístup k ovládání stropního světla třetím stranám, jako je Alexa a Google Home.

Pomocí několika slov budete moci nastavit jas, změnit teplotu světla nebo jednoduše zapnout a vypnout stropní světlo.

Na stejné obrazovce budete také moci konfigurovat další funkce stropního svítidla, jako je jeho název zařízení a přístup k informacím o zařízení, mimo jiné údaje.



3.5 Více o aplikaci Různé funkce můžete

upravit pomocí tlačítka nabídky v pravém horním rohu aplikace.

1. Název zařízení lze podle potřeby změnit.
2. Informace o zařízení.
3. Tap-to-Run a Automation vám umožní zkontrolovat inteligentní automatizaci, ke které je vaše zařízení připojeno.
4. Podporované ovládání třetí strany poskytuje informace o tom, jak propojit vaše zařízení s Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Upozornění na odpojení: umožňuje vás upozornit, když je zařízení offline.
6. Vytvořte „Skupinu“, abyste mohli současně ovládat další chytré zařízení.
7. FAQ & Feedback umožňuje uživatelům hlásit problémy a získat pomoc.
8. Přidat na domovskou obrazovku umožňuje přidat chytré zařízení do domácnosti vašeho smartphonu obrazovka.
9. Zkontrolujte síť zařízení a zkontrolujte stav síťového připojení.

10. Informace o firmwaru vám umožní zkontrolovat software nebo nainstalovat aktualizace do zařízení.

4. Dálkové ovládání

Stropní svítidlo obsahuje dálkové ovládání, abyste mohli panel používat i bez nutnosti telefonu.

I když je aplikace Tuya Smart kompletnější, použití dálkového ovládání je ve většině situací šikovnější a praktičtější. Toto jsou funkce tlačítek.

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete stropní světlo.

2. Barvy RGB: Stiskněte toto tlačítko pro výběr mezi různými dostupnými možnostmi.

3. Ovládání hudby: Zde můžete ovládat hudbu (přehrát/pozastavit, další/předchozí skladbu, hlasitost +/-).

4. Snížit teplotu: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte intenzitu osvětlení

teplota.

5. Nastavení jasu: Stisknutím těchto tlačítek zvýšit nebo snížit jas světla.

6. Hudební rytmus: Stiskněte toto tlačítko, aby světlo sledovalo hudbu, která hraje.

7. Odpočítávání: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete odpočítávání.


8. RGBIC efekty: Stiskněte toto tlačítko pro výběr mezi různými dostupnými efekty možnosti.

9. Režim nočního světla:

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte stropní světlo na režim nočního světla.

10. Zvýšení teploty: Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu světla.

11. Switch CCT Light: Stisknutím tohoto tlačítka změníte teplotu barev ve 3 úrovních.



5. Varování

- Při instalaci a používání produktu přísně dodržujte tento návod k použití, abyste předešli nehodám.

- Nenarušujte žárovku ani neupravujte žádnou součást.

- Před instalací nebo prováděním údržby vypněte napájení a hlavní elektrický panel, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem.

- Neinstalujte lampu na nestabilní nebo nebezpečné stropy.

- Nezakrývejte lampu příkrývkami nebo podobnými předměty.

- Nemanipulujte se žárovkou ani jinou součástí lampy při instalaci, opravě nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Připojení vodičů musí odpovídat elektrické normě IEE nebo jakékoli jiné platné národní normě.

- Neinstalujte lampu nad horké nebo mokré povrchy.